

BASELIGHT

LED 器具一体型ベース照明

超軽
薄型改善



連結時
シームレス



ワイヤ吊り
安全安心



省エネ
約50%削減



ワンタッチ
取付可能



演色性
Ra83



仕様

トラフ										
型式	光源タイプ	入力電圧 [V]	消費電力 [W]	消費効率 [lm/W]	全光束 [lm]	演色性 [Ra]	色温度 [K]	質量 [kg]	定格寿命 ^{※1} [h]	
LEB-1N321RAT	Hf32 1灯相当	AC100～242	15.6	160	2,500	83	5000	1.5	40,000	
LEB-1N402RAT	FLR40 2灯相当	AC100～242	25.0	160	4,000	83	5000	1.5	40,000	
LEB-1N322RAT	Hf32 2灯相当	AC100～242	32.5	160	5,200	83	5000	1.5	40,000	

NEW

反射傘										
型式	光源タイプ	入力電圧 [V]	消費電力 [W]	消費効率 [lm/W]	全光束 [lm]	演色性 [Ra]	色温度 [K]	質量 [kg]	定格寿命 ^{※1} [h]	
LEB-1N321RAR	Hf32 1灯相当	AC100～242	15.6	160	2,500	83	5000	1.95	40,000	
LEB-1N402RAR	FLR40 2灯相当	AC100～242	25.0	160	4,000	83	5000	1.95	40,000	
LEB-1N322RAR	Hf32 2灯相当	AC100～242	32.5	160	5,200	83	5000	1.95	40,000	

逆富士 160										
型式	光源タイプ	入力電圧 [V]	消費電力 [W]	消費効率 [lm/W]	全光束 [lm]	演色性 [Ra]	色温度 [K]	質量 [kg]	定格寿命 ^{※1} [h]	
LEB-1N321RA16	Hf32 1灯相当	AC100～242	15.6	160	2,500	83	5000	1.9	40,000	
LEB-1N402RA16	FLR40 2灯相当	AC100～242	25.0	160	4,000	83	5000	1.9	40,000	
LEB-1N322RA16	Hf32 2灯相当	AC100～242	32.5	160	5,200	83	5000	1.9	40,000	

逆富士 230										
型式	光源タイプ	入力電圧 [V]	消費電力 [W]	消費効率 [lm/W]	全光束 [lm]	演色性 [Ra]	色温度 [K]	質量 [kg]	定格寿命 ^{※1} [h]	
LEB-1N321RA23	Hf32 1灯相当	AC100～242	15.6	160	2,500	83	5000	2.3	40,000	
LEB-1N402RA23	FLR40 2灯相当	AC100～242	25.0	160	4,000	83	5000	2.3	40,000	
LEB-1N322RA23	Hf32 2灯相当	AC100～242	32.5	160	5,200	83	5000	2.3	40,000	


適合ライトユニット

ライトユニット										
型式	光源タイプ	入力電圧 [V]	消費電力 [W]	消費効率 [lm/W]	全光束 [lm]	演色性 [Ra]	色温度 [K]	質量 [kg]	定格寿命 ^{※1} [h]	
LEB-1N321RAU	Hf32 1灯相当	AC100～242	15.6	160	2,500	83	5000	0.9	40,000	
LEB-1N402RAU	FLR40 2灯相当	AC100～242	25.0	160	4,000	83	5000	0.9	40,000	
LEB-1N322RAU	Hf32 2灯相当	AC100～242	32.5	160	5,200	83	5000	0.9	40,000	


※1：全光束（明るさ）が初期の70%となる時間です。

寸法図 (単位：mm)


トラフ




反射傘



逆富士 160



逆富士 230



全長



特徴

本体材料がアルミ押し材で強度アップ


筐体の重量が従来よりも10%以上軽い (当社調べ)

プッシュロック構造でワンタッチで取付可能


光源端面まで光が届き

器具連結設置時、1本のラインのような光を演出できる

取付方法



・光源ユニットをワイヤ吊り出来るので安全・安心して取付・取外しが可能です。



・本体側の差込口（2カ所）に光源側のロックプレートのカチッと音がするまで差し込んでください。

日本国内専用
Use only in Japan

江東電気株式会社

〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-17-3
Tel: 03-5808-1913 Fax: 03-5808-1910
www.koto-jp.com



●仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●記載内容は2022年1月現在のものです。<BAS01>